


**D
V
D

3
6
0
0**

VISTA EXPLODIDA



CÓDIGO DO PRODUTO
9067003360

ITENS DA VISTA EXPLODIDA


Nº	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
1	GABINETE FRONTAL DVD 3600	703244
2	KNOB POWER DVD 3600	703247
3	REFLETOR BOTOES COMANDO DVD 3600	703251
4	BOTOES COMANDO DVD 3600	703241
5	PROTEÇÃO GAVETA DVD 3600	703250
6	BOTAO OPEN DVD 3600	703240
7	REFLETOR KNOB OPEN DVD 3600	703252
8	VISOR DISPLAY DVD 3600	703253
9	DECORAÇÃO VISOR DISPLAY DVD 3600	703243
10	PCI DISPLAY DVD 3600	702068
11	REFORÇO GABINETE FRONTAL DVD 3600	703237
12	PCI PRINCIPAL DVD 3600	703256
13	MECANISMO DVD 3600	703255
14	PCI TECLADO DVD 3600	702071
15	PCI FONTE MATRIX PLUS/3600	702062
16	CORDAO ELETRICO DVD 3600/ MATRIX PLUS	702063
17	GABINETE TRASEIRO DVD 3600	703246
18	GABINETE SUPERIOR DVD 3600/MATRIX PLUS	703231
19	GABINETE INFERIOR DVD 3600	703245

NOTA:

Dos itens da página anterior, somente aqueles que possuem códigos relacionados nas tabelas serão fornecidos.

DEMAIS COMPONENTES FORNECIDOS

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
CHAVE MASTER DVD 1000/MATRIX PLUS/3600	702070
CI 24 C02N	702074
CI AP16132(DISPLAY)	703242
CI AS/CMD5954 (DRIVE)	702305
CI F435/	702076
CI F4558	701907
CI MEMORIA EPROM MJ 118/A290440B-70	702077
CI MEMORIA HY57V561620HG	702078
CI PC817/EL817	701633
CI SPHE 6300A	702079
CI SPHE 8200A	702300
CI TL431	703254
CI WM 8741ED	702086
CONTROLE REMOTO DVD 3600	702064
CRISTAL 87MHZ	702307
FLAT CABLE 24VIAS 1,2 CM X 2,0 CM	702088
MOLA PROTEÇÃO GAVETA DIR DVD 3600	703248
MOLA PROTEÇÃO GAVETA ESQ DVD 3600	703249
TRANSISTOR 1117A	703238
TRANSISTOR S 8050D	700105
TRANSISTOR S 8550D	700106
TRANSISTOR S 9014C	700935





	R83	C56
SANYO	20K	1000P
SAMSUNG	3.3K	2700P
MITSUMI	3.3K	2700P
SONY 310	10K	1500P
THOMSON	3.3K	2700P





SPCA8200A

Boot trap


J2

JST-CON2-2.54mm


Short the jumper to use boot trap




MEMÓRIAS FLASH E SDRAM




	R2	R18
SANYO	10	10
SAMSUNG	10	10
MITSUMI	10	10
SONY 310	10	4.7
THOMSON	10	10
HOP1200, AATek	10	10
Arima	10	10





	R164	R165	R166	R167
SANYO	0	NC	0	NC
SAMSUNG	0	NC	0	NC
MITSUMI	NC	0	NC	0
SONY 310	0	NC	0	NC
THOMSON	0	NC	0	NC
HOP1200, AATek	0	NC	0	NC
Arima	0	NC	0	NC



	R26
SANYO	1k
SAMSUNG	1k
MITSUMI	1k
SONY 310	0
THOMSON	0
HOP1200, AATek	1k
Arima	1k




	R25
SANYO	0
SAMSUNG	0
MITSUMI	0
SONY 310	0
THOMSON	0
HOP1200, AATek	1k
Arima	1k




	R4	R8	R151
SANYO	0	0	0
SAMSUNG	0	0	0
MITSUMI	0	0	0
SONY 310	100	100	0
THOMSON	240	0	0



PRÉ-AMPLIFICADOR









	R182	R151
HOP1200, AATek	100	NC
Arima	560	NC









DRIVERS MECANISMO





BUFFER SINAL DE VÍDEO










CONECTORES E PINOS



AUDIO DAC



These AUDIO_DAC will only select one.



FILTROS DE ÁUDIO E MUTE